




ULcut

ULcut für maximale Sicherheit

Produktinformation

ULcut

- erste sägbare UL489-Schiene
- UL-Meterware
- breites Standard-Sortiment an Schrittabständen, Querschnitten etc.
- bei Bedarf verlängerbar
- passende Einspeiseklemmen verfügbar
- geschützte Technik
- Schutzklasse IP 20
- ideal bei hohem Verschmutzungsgrad einsetzbar
- komplett geschlossen
- Endkappe A68, gesteckt (optional erhältlich)

Technische Daten

maximale Betriebsspannung	1000V AC/DC
Kurzschlussfestigkeit	10kA

Belastbarkeit bei 35°C Umgebungstemperatur je nach Einspeisepunkt		
Schienenquerschnitt	18mm ²	25mm ²
Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende		
Max. Schienenstrom	80A	100A
Anschlussquerschnitt	min. 16mm ² /AWG 6	min. 25mm ² /AWG 4
Mitteneinspeisung		
Max. Schienenstrom	160A	200A
Anschlussquerschnitt	min. 50mm ² /AWG 1	min. 2x50mm ² / 2xAWG 1

Artikel-Nr.	Beschreibung
U00 ULC112A18A	1pol. ULcut, 12 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ²
U00 ULC157A18A	1pol. ULcut, 57 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ²
U00 ULC137A18H1FA	1pol. ULcut, 37 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Fahne
U00 ULC112A25A	1pol. ULcut, 12 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ²
U00 ULC157A25A	1pol. ULcut, 57 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ²
U00 ULC137A25H1FA	1pol. ULcut, 37 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Fahne
U00 ULC212A18A	2pol. ULcut, 12 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ²
U00 ULC256A18A	2pol. ULcut, 56 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ²
U00 ULC212A25A	2pol. ULcut, 12 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ²
U00 ULC256A25A	2pol. ULcut, 56 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ²
U00 ULC210A18H1PA	2pol. ULcut, 10 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC246A18H1PA	2pol. ULcut, 46 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC210A25H1PA	2pol. ULcut, 10 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC246A25H1PA	2pol. ULcut, 46 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC238A18H1FA	2pol. ULcut, 38 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Fahne
U00 ULC238A25H1FA	2pol. ULcut, 38 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Fahne
U00 ULC312A18A	3pol. ULcut, 12 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ²
U00 ULC357A18A	3pol. ULcut, 57 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ²
U00 ULC312A25A	3pol. ULcut, 12 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ²
U00 ULC357A25A	3pol. ULcut, 57 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ²
U00 ULC309A18H1PA	3pol. ULcut, 9 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC348A18H1PA	3pol. ULcut, 48 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC309A25H1PA	3pol. ULcut, 9 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC348A25H1PA	3pol. ULcut, 48 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Phasenfolge
U00 ULC339A18H1FA	3pol. ULcut, 39 Stifte, 17,6mm Schritt, 18mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Fahne
U00 ULC339A25H1FA	3pol. ULcut, 39 Stifte, 17,6mm Schritt, 25mm ² , 1/2 Schritt f. Hilfsschalter nach jeder Fahne
Zubehör	
K00 802-307	35mm ² Einspeiseklemme
S00 0A68	Endkappe
S00 BRU3V	Berührschutz, 3 TE